



ROADIE / NOTICE D'UTILISATION

Vous venez de recevoir la machine à fumée ROADIE :

Vérifiez que le câble secteur n'est pas endommagé.

Branchez la machine sur un secteur 380V 3 phases + 1 Neutre + 1 terre par la prise fournie P17 32A 3ph + N + T

Vous pouvez également brancher cette machine sur un secteur monophasé en groupant les 3 phases sur une seule mais votre alimentation devra être capable de fournir entre 8 et 9 Kw.

Vous entendrez un « clac » de relais et les voyants « mains on » vont s'allumer

Appuyez sur la touche standby afin de lancer la chauffe.

Les deux voyants « heating bank » 1 et 2 vont s'allumer.

En fonction de la température ambiante, comptez entre 10 et 20mn pour que la machine soit en température.

Pendant ce temps, remplissez les deux bidons de la machine en les sortants délicatement sans endommager les capteurs de niveaux qui sont fixés aux tuyaux plongeurs.

Veillez à bien remettre les bidons dans la machine et vérifiez que les capteurs plongent bien dans le liquide et que les tuyaux ne sont pas tordus.

Sélectionnez sur la machine les boutons TANK 1 et TANK 2, les deux voyants « on » vont s'allumer.

Z.I. AMPERE – 14, impasse St Eloi
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : (33) 01.64.25.10.10
www.teamtech.fr – E-Mail : infos@teamtech.fr



Quand la machine est prête, le voyant « ready » s'allume.

Attendez encore 5mn pour stabiliser la température.

Vous pouvez maintenant générer de la fumée en appuyant sur le bouton rouge « smoke ».

Vous pouvez régler le débit en ajustant le réglage « output ».

Vous pouvez brasser ou non la fumée à l'aide de la turbine incorporée en sélectionnant la fonction « fan override » et le réglage « fan speed »

Il est toujours possible de booster la ventilation à tout moment par la touche « boost »

Vous pouvez utiliser la fonction timer en appuyant sur le bouton et régler le temps de relâche et le temps d'émission.

Une fois votre prestation terminée, appuyez sur la touche standby pour éteindre les voyants « heating »

Videz le reste des liquides des deux bidons et remettez les en place.

Team Technologies ne récupère pas les bidons déjà entamés.

Raccrochez le câble secteur à la machine avec du scotch ou un rilsans.

Z.I. AMPERE – 14, impasse St Eloi
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : (33) 01.64.25.10.10
www.teamtech.fr – E-Mail : infos@teamtech.fr